



EK12025

mit C-Kopf 360° drehbar, auch mit Netzanschluss lieferbar



Technische Daten:

Presskraft:	130 kN
Hub:	25 mm
Presszeit:	7,5 bis 13,5 s (abh. v. Querschnitt)
Akku-Spannung:	12 V
Akku-Kapazität:	2,6 Ah (ca. 65 Pressungen)
Akku-Ladezeit:	60 min (15 min mit Schnellladergerät)
Umgebungstemperatur:	-20° C bis +40° C
Gewicht:	7200 g

Lieferbare Einsätze

(bei Bestellung bitte Anwendung und Pressbereich angeben)

Anwendung	Pressbereich mm ²	Pressform
Rohrkabelschuhe und Verbinder „Normalausführung“, Rohrkabelschuhe für Schaltgeräte-Anschlüsse	16 bis 400	
Presskabelschuhe und Pressverbinder DIN 46235 / DIN 46267, Teil 1	16 bis 300	
Aluminium-Kabelschuhe und Verbinder	10 bis 240	
Pressverbinder für zugfeste Verbindungen von Aldrey-Seilen nach DIN 48201, Blatt 6 und Al-Leiter DIN 48201, Blatt 5, 120–185 mm ²	25 bis 185	
Pressverbinder DIN 48085, Teil 3, für Al/ST-Seile DIN 48204	25/4 bis 120/20	
Runddrückeinsätze für Al- und Cu-Sektorleiter	10sm bis 300sm	
Quetschkabelschuhe DIN 46234, Stiftkabelschuhe DIN 46230	16 bis 150	
isolierte Quetschkabelschuhe	10 bis 95	
Rohrkabelschuhe und Verbinder für feindrähtige Leiter	16 bis 150	
C-Abzweigklemmen	10 bis 70	
isolierte Rohrkabelschuhe, isolierte Stiftkabelschuhe und Verbinder	10 bis 150	
Doppel-Presskabelschuhe	2 x 50 bis 2 x 95	
Aderendhülsen	25 bis 240	
Aderendhülsen für ausgedünnte („verdichtete“) feindrähtige Leiter	25 bis 240	

Beschreibung

- 2-Stufen-Hydraulik, Schnellstop
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Motorabschaltung und autom. Rücklauf nach erfolgter Pressung
- manueller Rücklauf für den Notfall
- Leuchtdiode zur Wartungsanzeige und Akkukontrolle
- Gesamtgewicht mit Stahlblechkasten 15,5 kg

Art.-Bez.	Ausführung	Art.-Nr.
EK12025	12 V-Akku-Betrieb	19019050720000
NK12025	230 V-Netzanschluss	19019050721000

Lieferumfang

EK12025 mit Akku und Ladegerät
Stahlblechkasten 650 x 560 x 105 mm

erhältliches Zubehör

Art.-Bez.	Beschreibung	Art.-Nr.
RA5	Reserveakku	19019050201100
LG4	Ladegerät	19019050721020
LG5	Schnellladergerät	19019050721030
NG1230	Schaltnetzteil	19019050721040
TC1S	Anzeigegegerät	19019050015010
MA120	Messadapter	19019050725020
TF130	Sensor	19019050725040